

# PinPad (ABECS)

Esta seção permite configurar a integração com um dispositivo PinPad compatível com ABECS.

Campo	Descrição
<b>Ativo</b>	Ativa a integração com a PinPad (ABECS).
<b>Porta</b>	Porta de comunicação da PinPad.
<b>Tempo Espera</b>	Tempo de espera para comunicação com a PinPad.
<b>Alinhar Mensagem</b>	Alinhamento das mensagens no display da PinPad.
<b>Quebra de Linha</b>	Permite quebra de linha nas mensagens do display da PinPad.
<b>Integração Remota Ativo</b>	Integração remota com outro Navegador PDV através do Webproxy.
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Endereço IP do Navegador PDV remoto.
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Porta do Webproxy do Navegador PDV remoto.
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha para conexão remota.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_abecspinpad.ativo</code>
<b>Porta</b>	Texto livre (Ex: <code>COM1</code> )	<code>config.acbrlib_abecspinpad.AbecsPinpad_PortaPinpad</code>
<b>Tempo Espera</b>	Numérico	<code>config.acbrlib_abecspinpad.timeout</code>
<b>Alinhar Mensagem</b>	Numérico	<code>config.acbrlib_abecspinpad.AbecsPinpad_MsgAlign</code>
<b>Quebra de Linha</b>	Quebra de Linha (Checkbox)	<code>config.acbrlib_abecspinpad.AbecsPinpad_MsgWordWrap</code>
<b>Integração Remota Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_abecspinpad.remoto</code>
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Texto livre (Ex: <code>192.168.10.131</code> )	<code>config.acbrlib_abecspinpad.PDV_Remoto_Serveridor</code>
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Numérico (Padrão: <code>12000</code> )	<code>config.acbrlib_abecspinpad.PDV_Remoto_Porta</code>
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha	<code>config.acbrlib_abecspinpad.PDV_Remoto_Senha</code>

Revisão #: contagem de revisões

Criado: duração de tempo por usuário

Atualizado: duração de tempo por usuário