

# Etiqueta

Esta seção permite configurar a integração com uma impressora de etiquetas.

Campo	Descrição
<b>Ativo</b>	Ativa a integração com a Etiqueta.
<b>Modelo</b>	Selecione o modelo da impressora de etiquetas.
<b>Porta</b>	Porta de comunicação da impressora de etiquetas.
<b>Temperatura</b>	Temperatura de impressão.
<b>Velocidade</b>	Velocidade de impressão.
<b>Avanço</b>	Avanço da etiqueta.
<b>Marg. Esq.</b>	Margem esquerda da impressão.
<b>Limpar a Memória</b>	Limpa a memória da impressora antes de imprimir.
<b>Pág. Código</b>	Página de código para a impressora de etiquetas.
<b>Unidade</b>	Unidade de medida para as configurações.
<b>Back Feed</b>	Configuração de retroalimentação.
<b>Origem</b>	Origem da impressão.
<b>DPI</b>	Resolução da impressora em Dots Per Inch.
<b>Integração Remota Ativo</b>	Integração remota com outro Navegador PDV através do Webproxy.
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Endereço IP do Navegador PDV remoto.
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Porta do Webproxy do Navegador PDV remoto.
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha para conexão remota.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_etq.ativo
<b>Modelo</b>	<input type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> PPLA <input type="radio"/> PPLB <input type="radio"/> ZPLII <input type="radio"/> EPL2	config.acbrlib_etq.ETQ_Modelo

<b>Campo</b>	<b>Valores Possíveis</b>	<b>Identificador</b>
<b>Porta</b>	Texto livre (Ex: <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="LPT1"/> )	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_Porta"/>
<b>Temperatura</b>	Numérico	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_Temperatura"/>
<b>Velocidade</b>	Numérico	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_Velocidade"/>
<b>Avanço</b>	Numérico	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_Avanco"/>
<b>Marg. Esq.</b>	Numérico	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_MargemEsquerda"/>
<b>Limpar a Memória</b>	Limpar a Memória (Checkbox)	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_LimparMemoria"/>
<b>Pág. Código</b>	<input type="radio"/> Nenhum (Padrão) <input type="radio"/> 1 437 <input type="radio"/> 2 850 <input type="radio"/> 3 852 <input type="radio"/> 4 860 <input type="radio"/> 5 1250 <input type="radio"/> 6 1252	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_PaginaDeCodigo"/>
<b>Unidade</b>	<input type="radio"/> Milímetros (Padrão) <input type="radio"/> Polegadas <input type="radio"/> Dots <input type="radio"/> Decimo De Milímetros	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_Unidade"/>
<b>Back Feed</b>	<input type="radio"/> Nenhum (Padrão) <input type="radio"/> Ligado <input type="radio"/> Desligado	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_BackFeed"/>
<b>Origem</b>	<input type="radio"/> Nenhum (Padrão) <input type="radio"/> Em cima <input type="radio"/> Em baixo	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_Origem"/>
<b>DPI</b>	<input type="radio"/> 203 (Padrão) <input type="radio"/> 300 <input type="radio"/> 600	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_DPI"/>
<b>Integração Remota Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.remoto"/>
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Texto livre (Ex: <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="192.168.10.131"/> )	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.PDV_Remoto_Servidor"/>
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Numérico (Padrão: <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="12000"/> )	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.PDV_Remoto_Porta"/>
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.PDV_Remoto_Senha"/>

Revisão #: contagem de revisões

Criado: duração de tempo por usuário

Atualizado: duração de tempo por usuário