

SAT Fiscal

Esta seção detalha as configurações para o Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT).

Campo	Descrição
Ativo	Ativa o módulo de emissão de SAT Fiscal.
DLL do SAT	Caminho para o arquivo da DLL do SAT (<code>SAT.so</code> ou <code>SATDLL.dll</code>).
Tipo de DLL	Tipo de DLL do SAT.
Código de Ativação	Código de ativação do SAT.
Ambiente	Ambiente de operação do SAT (produção ou homologação).
Versão	Versão dos dados de entrada do CF-e.
Número do Caixa	Número de identificação do caixa.
Mensagem QRCode	Mensagem exibida no QRCode do extrato.
CNPJ (Emitente SAT)	CNPJ do emitente para o SAT.
I.E. (Emitente SAT)	Inscrição Estadual do emitente para o SAT.
I.M. (Emitente SAT)	Inscrição Municipal do emitente para o SAT.
Regime Tributário	Regime tributário do emitente.
Regime Tributário ISSQN	Regime Tributário do ISSQN.
Rateio ISSQN	Indica se há rateio de ISSQN.
CNPJ (Software House SAT)	CNPJ da Software House para o SAT.
Assinatura	Assinatura digital da Software House.
Integração Remota Ativo	Integração remota com outro Navegador PDV através do Webproxy.
Endereço (PDV Remoto)	Endereço IP do Navegador PDV remoto.
Porta (PDV Remoto)	Porta do Webproxy do Navegador PDV remoto.
Senha de Conexão (PDV Remoto)	Senha para conexão remota.

Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
-------	-------------------	---------------

Ativo	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.ativo
DLL do SAT	Caminho do arquivo	config.acbrlib_sat.SAT_NomeDLL
Tipo de DLL	<input type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> Dinâmico (CDECL) <input type="radio"/> Dinâmico (stdCall) <input type="radio"/> MF-e (Integrador XML)	config.acbrlib_sat.SAT_Modelo
Código de Ativação	Texto livre	config.acbrlib_sat.SAT_CodigoDeAtivacao
Ambiente	<input type="radio"/> Produção <input type="radio"/> Homologação	config.acbrlib_sat.Config_ide_tpAmb
Versão	<input type="radio"/> 0,06 0.06 <input type="radio"/> 0,07 0.07 <input type="radio"/> 0,08 0.08 <input type="radio"/> 0,09 0.09	config.acbrlib_sat.Config_infCFe_versaoDadosEnt
Número do Caixa	Texto livre	config.acbrlib_sat.Config_ide_numeroCaixa
Mensagem QRCode	Texto livre	config.acbrlib_sat.Extrato_MsgAppQRCode
CNPJ (Emitente SAT)	Texto (formato CNPJ)	config.acbrlib_sat.Config_emit_CNPJ
I.E. (Emitente SAT)	Texto livre	config.acbrlib_sat.Config_emit_IE
I.M. (Emitente SAT)	Texto livre	config.acbrlib_sat.Config_emit_IM
Regime Tributário	<input type="radio"/> Simples Nacional <input type="radio"/> Regime Normal	config.acbrlib_sat.Config_emit_cRegTrib
Regime Tributário ISSQN	<input type="radio"/> Microempresa Municipal <input type="radio"/> Estimativa <input type="radio"/> Sociedade Profissionais <input type="radio"/> Cooperativa <input type="radio"/> MEI <input type="radio"/> ME/EPP <input type="radio"/> Nenhum	config.acbrlib_sat.Config_emit_cRegTribISSQN
Rateio ISSQN	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	config.acbrlib_sat.Config_emit_indRatISSQN
CNPJ (Software House SAT)	Texto (formato CNPJ)	config.acbrlib_sat.Config_ide_CNPJ
Assinatura	Texto longo	config.acbrlib_sat.SAT_SignAC
Integração Remota Ativo	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.remoto
Endereço (PDV Remoto)	Texto livre (Ex: 192.168.10.131)	config.acbrlib_sat.PDV_Remoto_Servidor
Porta (PDV Remoto)	Numérico (Padrão: 12000)	config.acbrlib_sat.PDV_Remoto_Porta
Senha de Conexão (PDV Remoto)	Senha	config.acbrlib_sat.PDV_Remoto_Senha

Revisão #: contagem de revisões

Criado: duração de tempo por usuário

Atualizado: duração de tempo por usuário